

GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES D'AMATEUR

Un indicatif des services d'amateur est constitué :

- D'une lettre préfixe,
- Eventuellement d'une lettre de sous localisation,
- D'un chiffre
- D'un suffixe de 2 à 4 lettres

Préfixes de la France (x)	Sous localisation Géographique (y)	Chiffre d'identification (N) (8) (9) (10)	Signification des suffixes (1) a b c d (6)
<p>Préfixes principaux : F et TK : Corse</p> <p>Préfixes d'indicatifs spéciaux (2) Non ouvert aux opérateurs Ex Classe 3</p> <p>TM n A à TM nnnX : France continentale</p> <p>TO n A à TO nnnX Guadeloupe Guyane Martinique Mayotte Saint Barthélemy Saint Martin St. Pierre et Miquelon Réunion et dépendances</p> <p>TX n A à TX nnnX Clipperton Nouvelle-Calédonie Polynésie française TAAF Wallis et Futuna</p> <p>TK n A à TK nnnX Corse</p>	<p>G : Guadeloupe.</p> <p>H : Mayotte</p> <p>J : Saint-Barthélemy.</p> <p>K : Nouvelle-Calédonie</p> <p>M : Martinique.</p> <p>O : Polynésie française et Clipperton</p> <p>P : Saint-Pierre et Miquelon.</p> <p>R : Réunion (Iles Eparses, Glorieuse, Juan du Nova et Tromelin).</p> <p>S : Saint-Martin.</p> <p>T : Terres Australes et Antarctiques (Crozet, Terre Adélie, Kerguelen, Amsterdam et Saint Paul)</p> <p>W : Wallis et Futuna</p> <p>X : Satellites français du Service d'amateur.</p> <p>Y : Guyane</p>	<p>0 : ex classe 3 (3 lettres)</p> <p>1 classe 2 (2 et 3 lettres)</p> <p>2 (ex classe 1 (2 lettres))</p> <p>3 ex classe 1 (2 lettres)</p> <p>4 (3) classe 2</p> <p>5 ex classe 1 (2 et 3 lettres)</p> <p>6 ex classe 1 (3 lettres)</p> <p>7 : (4) Réserve</p> <p>8 ex classe 1 (2 et 3 lettres)</p> <p>9 ex classe 1 (2 lettres)</p>	<p>A à Z : (5) AA à UZZZ : (6) Indicatifs de station individuelle pour la France continentale</p> <p>AA à ZZ : Indicatifs de station individuelle pour les DOM, les TOM et la Corse.</p> <p>KA à KZ : Radio-Clubs des TOM, des DOM et la Corse.</p> <p>KAA à KZZ : Radio-clubs de la France continentale</p> <p>VAA à VZZ (7) Stations des services d'amateur autorisées par un Etat membre de l'Union européenne installées en France depuis et pour plus de 3 mois</p> <p>WAA à WZZ (7) Stations des services d'amateur autorisées par un Etat membre d'une organisation internationale reconnue par la France ou ayant conclu un accord d'Etat à Etat et installées en France depuis et pour plus de 3 mois</p> <p>XAA à XZZ : Réserve (4) YAA à YZZ : Réserve (4)</p> <p>ZAA à ZZZ : Stations répétitrices</p>

Notes :

- (1) Les indicatifs radioamateurs de métropole comportant deux lettres au suffixe ne sont pas concernés.
- (2) Préfixes des indicatifs spéciaux pour utilisation temporaire.
- (3) Seule la série des indicatifs à 3 et 4 lettres est réservée pour les services d'amateur.
- (4) Cette série d'indicatifs peut être ouverte si le besoin est constaté par l'administration.
- (5) Les suffixes à 1 lettre ne sont pas attribués, sauf pour les indicatifs spéciaux temporaires ayant pour préfixes TM, TO, TK et TX.
- (6) Les suffixes peuvent contenir 2, 3 ou 4 lettres suivant les besoins constatés par l'administration.
- (7) Indicatifs temporaires attribués dans le cadre de la réciprocité. »
- (8) Ce chiffre peut être de 0 à 999 pour les indicatifs spéciaux ayant pour préfixes TM, TO, TK et TX
- (9) Pour mémoire, les indicatifs à 2 ou 3 lettres au suffixe des séries F2, F3, F5, F6 (a 3 lettres), F8 et F9 sont des ex Classe 1
- (10) Les indicatifs à 2 lettres au suffixe devenus disponibles ne sont pas réattribués (Cf. art. 7 du présent arrêté)

Complexité des indicatifs français

F0xx	N'existent plus depuis de nombreuses années	
F0xxx	En cours	Environ 690
F1xx	Et F1xxx	3346
F2xx	En cours	197
F3xx	En cours	120
F4xxx	En cours dont les F4Wxx	2370
F5xx	Et F5 xxx	3355
F6xxx	En cours	2914
F7xx	N'existent plus depuis de nombreuses années	
F8xx	Et F8xxx	884
F9xx	En cours	127

Radio-clubs, F4Kxx, F5Kxx, F6Kxx, F8Kxx

Les stations particulières : F5REF, F6REF, F8REF, F8UFT, ...F6IPA, F8URA, F6PTT

Les indicatifs spéciaux de la France métropolitaine TM

Les étrangers avec les séries F5Vaa et F5Waa

Les indicatifs des relais F1Zxx et F5Zxx en métropole

Les indicatifs des balises F1Zxx et F5Zxx en métropole
FX4SIX balise 50 MHZ en métropole

Enfin par exemple
F4xxx / m Mobile
F4xxx / mm Mobile maritime
F4xxx / p Portable

Les indicatifs attribués à la Corse, TK

Les indicatifs FG, Guadeloupe et ...FY, FM, FH, FJ, FS, FP, FR et dépendances
Avec les indicatifs spéciaux TO

Les indicatifs F0 et Clipperton, FK, FW, et TAAF
Avec les indicatifs spéciaux TX

Et il ne faut pas confondre avec les "entités" DXCC qui font apparaître des suffixes tel
FO/C pour Clipperton
FO/A pour Australes ...

Donc toute une série d'indicatifs et c'est pas toujours facile de s'y retrouver !!!

