

BANDE 144 MHz (144.000 à 146.000 MHz)

Segment	Largeur bande maxi (Hz)	Mode	Usage	
144.000 144.035	500	CW		Exclusivement réservé au trafic EME
144.035 144.135	500	CW	144.037	RASEC CW
			144.050	Appel CW
			144.082	Dégagement RASEC CW
			144.100	Référence Random MS CW
144.135 144.150	500	CW, MGM	144.138	Centre d'activité PSK31
			144.140 - 144.150	Activité CW FAI et EME
144.150 144.165		CW, SSB, MGM	144.150 - 144.160	Activité SSB FAI et EME
144.165 144.360	2700	CW, SSB	144.195 - 144.205	Random MS SSB
			144.170	Retour son SSB
			144.300	Appel SSB
144.360 144.399	2700	CW, SSB, MGM	144.370	Appel Random FSK 441
144.400 144.490	500	CW, MGM		Exclusivement réservé aux balises
144.500 144.794	20	Tous modes	144.500	Appel SSTV
			144.500 - 144.520	C1 - Transpondeurs linéaires
			144.525	Centre de retour son ATV SSB (+/- 5kHz)
			144.53 - 144.545	C2 - Transpondeurs linéaires
			144.555 - 144.570	C3 - Transpondeurs linéaires
			144.580 - 144.595	C4 - Transpondeurs linéaires
			144.600	Appel RTTY
			144.630 - 144.660	Sortie Transpondeurs linéaires
			144.650	Centre d'activité Ballons
			144.660 - 144.690	Entrée Transpondeurs linéaires
			144.700	Appel Fax
			144.750	Centre de retour son ATV (+/- 25kHz)
			144.7875	Télécommande utilisateur relais ATV
144.794 144.990	12	MGM	144.800	APRS
			144.8125 - 144.9875	Communications numériques
144.994 145.194	12	FM Exclusif	145.0000	Entrée relais canal R0
			145.0125	Entrée relais canal R0X
			145.0250	Entrée relais canal R1
			145.0375	Entrée relais canal R1X
			145.050	Entrée relais canal R2
			145.0625	Entrée relais canal R2X

			145.0750	Entrée relais canal R3
			145.0875	Entrée relais canal R3X
			145.100	Entrée relais canal R4
			145.1125	Entrée relais canal R4X
			145.1250	Entrée relais canal R5
			145.1375	Entrée relais canal R5X
			145.1500	Entrée relais canal R6
			145.1625	Entrée relais canal R6X
			145.1750	Entrée relais canal R7
			145.1875	Entrée relais canal R7X
145.194 145.206	12	FM	145.200	S8 Transpondeur FM Communications Spatiales
145.206 145.5935	12	FM Simplex NBFM	145.2125	S8X Transpondeur FM
			145.2250	S9 Transpondeur FM
			145.2375	S9X Transpondeur FM
			145.2500	S10 Transpondeur FM
			145.2625	S10X Transpondeur FM
			145.2750	S11 Transpondeur FM
			145.2875	S11X
			145.3000	S12 RTTY Loc. Essais communications numériques
			145.3125	S12X
			145.3250	S13
			145.3375	S13X
			145.3500	S14
			145.3625	S14X
			145.3750	S15
			145.3875	S15X
			145.4000	S16
			145.4125	S16X
			145.4250	S17
			145.4375	S17X
			145.4500	S18 RASEC
			145.4625	S18X RASEC
			145.4750	S19 RASEC
			145.4875	S19X
145.5000	S20 Appel FM			
145.5125	S20X			
145.5250	S21			
145.5375	S21X			
145.5500	S22			
145.5625	S22X			
145.5750	S23			
145.5875	S23X			
145.594 145.7935	12		145.600	Sortie relais canal R0
			145.6125	Sortie relais canal R0X

		FM Exclusif Relais NBFM	145.6250	Sortie relais canal R1
			145.6375	Sortie relais canal R1X
			145.6500	Sortie relais canal R2
			145.6625	Sortie relais canal R2X
			145.6750	Sortie relais canal R3
			145.6875	Sortie relais canal R3X
			145.7000	Sortie relais canal R4
			145.7125	Sortie relais canal R4X
			145.7250	Sortie relais canal R5
			145.7375	Sortie relais canal R5X
			145.7500	Sortie relais canal R6
			145.7625	Sortie relais canal R6X
			145.7750	Sortie relais canal R7
			145.7875	Sortie relais canal R7X
145.794 145.806	12	FM		Communications spatiales
145.806 146.000	12	Tous modes		Exclusivement service amateur par satellites